

MDE-Gerät befüllen

So führen Sie eine Inventur mit dem Opticon-MDE-Gerät durch. Zuerst befüllen Sie das Gerät mit Ihren Artikeln.

Wichtig: Stellen Sie vor Beginn der Inventur sicher, dass alle Kassen in der Warenwirtschaft abgeschlossen sind. Drucken Sie den Erlösbericht aus und prüfen Sie, dass alle Kassen darauf angeführt sind (zum Beispiel Kasse 1 und Kasse 2). Buchen Sie wenn notwendig Automaten retour.

MDE vorbereiten öffnen

1 Navigieren Sie in der Warenwirtschaft auf **Aktionen** → **MDE vorbereiten**.

Warenwirtschaft, Menü Aktionen mit markiertem Eintrag MDE vorbereiten

Aktionen → MDE vorbereiten

Artikel auswählen

Legen Sie fest, ob Sie alle Artikel auf das MDE-Gerät übertragen oder nur bestimmte Hauptwarengruppen bzw. Warengruppen.

Fenster MDE vorbereiten mit Artikelauswahl, Hauptwarengruppen und Warengruppen

Fenster „MDE vorbereiten“

Bestimmte Warengruppen übertragen

- 1 Setzen Sie den Punkt bei **gewählte Warengruppen**.
- 2 Setzen Sie bei allen Haupt- und Warengruppen, die Sie am Gerät haben möchten, ein Häkchen.

MDE vorbereiten mit markierter Option gewählte Warengruppen

Option „gewählte Warengruppen“

Artikel auf das Gerät übertragen

- 1 Stecken Sie das MDE-Gerät in die Ladestation (Cradle).
- 2 Klicken Sie in der Warenwirtschaft auf **MDE vorbereiten**.
- 3 Drücken Sie am MDE-Gerät die Taste **9 STAMMDATEN**.
- 4 Bestätigen Sie die Frage, ob die Stammdaten überschrieben werden sollen, mit der Taste **1**. Die Artikel werden übertragen.

MDE-Gerät im Menü Inventur mit 9 Stammdaten und das Übertragungsprogramm am PC

MDE-Gerät: 9 STAMMDATEN und Übertragung am PC

Version #1

Erstellt: 2026-10-02 11:47:06 UTC von Irjad

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-02 11:47:07 UTC von Irjad